

## Pro-Ject Pre Box S2 Analogue

Fernbedienbarer Vorverstärker mit drei Analogeingängen



### Technik für den guten Klang

- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

### Ausstattung

- Das in silbern oder schwarz erhältliche, solide Gehäuse aus gebürstetem Aluminium schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie).
- Drei Analogeingänge
- Hochpegelausgang zum Anschluss eines analogen Aufnahmegeräts oder eines Head Box Kopfhörerverstärkers von Pro-Ject Audio
- 12V-Schaltspannung korrespondierend mit der Stand-By-Taste
- Mit Schaltleitungen verbunden lassen sich so Endverstärker der S2-Linie mit einem Schaltvorgang komfortabel synchron ein- und ausschalten.  
Mit der dem Vorverstärker beiliegenden Fernbedienung bequem auf Knopfdruck
- Komplette Elektroniklinie im passenden Design verfügbar

### Technische Daten

Frequenzgang:	20Hz-20kHz ( $\pm 0,2$ dB)
Geräuschspannungsabstand:	100dBA
Klirrfaktor:	0,0005%
Verstärkung:	8,5dB
Vorverstärkerausgang ( <b>Pre-Out</b> ):	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Hochpegelaingänge:	2 Paare RCA/Cinch-Buchsen, 1x 3-polige Klinkenbuchse $\varnothing$ 3,5mm
Eingangsimpedanz:	15kOhm
Aufnahmeausgang ( <b>Fix Output</b> ):	3-polige Klinkenbuchse $\varnothing$ 3,5mm
Schaltspannung:	12V Gleichspannung
Schaltspannungsausgang ( <b>Trigger</b> ):	2-polige Klinkenbuchse $\varnothing$ 2,5mm
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 5V/1.000mA DC; 100-240V, 50/60Hz
Stromaufnahme:	100mA AC, < 1W in Stand-By
Batterien Fernbedienung:	1x CR2032 mit 3 Volt Spannung
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 104 (109) mm
Gewicht:	390g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten